SD-L F (93650)

Einstellungen:

- [PARAMETER]- [TDelay] = 0 (time delay lock)
  → keine Losfahrverzögerung
- [CONFIG]- [EL-Fb] = N.C. (electric lock feed back)
  → Rückmeldung Motorschloss verriegelt = Kontakt offen

X115 · X117 · USB/Service X118 · X116 Optionen-Steckplatz

Gesamte Belastung +24V: max. 2A

Imax < 800mA

Netzteil

X102: PE, L, N | 1 +24V, 2 KEY, 3 GND
X104: (NOT) 4 EmB, 5 EmA
X112: 6 D-BEDIX -, 7 D-BEDIX +
X101: 8 +24V, 9 OEO, 10 GND, 11 +24V, 12 OEI, 13 GND
X105: 14 +24V, 15 SE Stop, 16 SE Test, 17 GND
X107: 18 +24V, 19 SE Rev, 20 SE Test, 21 GND
X110: 22 Auto, 23 Locked, 24 Manual, 25 One Way, 26 GND
X108: 27 EL 24V Imax < 800mA, 28 GND, 29 EL-COM, 30 EL-NO, 31 EL-NC, 32 EL Fb

Radar aussen (93805) — 1 2 3 4 5

Radar innen (93805) — 1 2 3 4 5

Flatscan (93800): Gn 12-24V DC, Bn GND, Gb COM Bandseite, Ws NC Bandseite, Rs COM Gegenbandseite, Gr NC Gegenbandseite, Rt Test +, Bl Test -

Brandschutz-Print

X116 Optionen-Steckplatz

X102: PE, L, N | 1 +24V, 2 KEY, 3 GND
X104: (NOT) 4 EmB, 5 EmA
X112: 6 D-BEDIX -, 7 D-BEDIX +
X101: 8 +24V, 9 OEO, 10 GND, 11 +24V, 12 OEI, 13 GND
X105: 14 +24V, 15 SE Stop, 16 SE Test, 17 GND
X107: 18 +24V, 19 SE Rev, 20 SE Test, 21 GND
X110: 22 Auto, 23 Locked, 24 Manual, 25 One Way, 26 GND
X108: 27 EL 24V Imax < 800mA, 28 GND, 29 EL-COM, 30 EL-NO, 31 EL-NC, 32 EL Fb

X116: 69 Brandmeldezentrale BMZ, 70 COM

8.2k

BMA

Relaisprint (93741)

Einstellungen:

- [PARAMETER]- [RC 0.1] = PSAUTO
  → Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)

RC 0.1: 40 COM, 41 NO, 42 NC

Brandschutzmodul (82911) zu MINT SVM

Glutz AG, Segetzstrasse 13, CH-4502 Solothurn
Model 82911 Fire Protection Module
Serial 123.456.789
Input 24VDC / 36W / 1.5A

pro / eco

Supply / FAS: 25 Power In, 6 GND, 21 Fire In, 22 Fire In
Lock: 6 GND, 5 Power, 4 Rel. 1 NO, 3 Rel. 1 COM, 2 Day, 1 Open; RS485 A, RS485 B, Fire Out
RS485 A: 4 Rel. 1 NO, 3 Rel. 1 COM, 4 Rel. 1 NO
RS485 B: 3 Rel. 1 COM
Input: 11 Open, 6 GND, 12 Day, 6 GND

braun-brun-brown
weiss-blanc-white
grau-gris-grey
gelb-jaune-yellow
rosa-rose-pink
grün-vert-green

BMA

MINT SVM

6 GND [-] · 5 12-24VDC [+] · 4 Rel. 1 NO · 3 Rel. 1 COM · 2 Day [-] · 1 Open [-]

	1	2	3	Rel
Mode 1	OFF	OFF	B	R
Mode 2	OFF	ON	B+C	R+T
Mode 3	ON	OFF	B	R+T
Mode 4	ON	ON	B+C	Open
Buzzer Comfort [B] [C]			ON	
Buzzer Comfort [B] [C]			OFF	

18947 MINT SVM eco PE
18905 MINT-ES SVM eco PE
18992 MINT SVM eco NF
Firmware >= 2.4.8 ff

Einstellungen:

- Mode = 4
  DIP-Switch = ON ON ON (mit Funktion Comfort-open)
  DIP-Switch = ON ON OFF (ohne Funktion Comfort-open)

E/A Modul innen (82610)

S1 · J2 (I/O 1): OUT1 NO, OUT1 COM, OUT1 NC, IN1 -, IN1 + | J1: RS485 A, RS485 B, - GND, +12-24VDC | J3 (I/O2): OUT2 NO, OUT2 COM, OUT2 NC, IN2 -, IN2 +

E-Leser aussen (82200)

S1 · J2 (I/O 1): OUT1 NO, OUT1 COM, OUT1 NC, IN1 -, IN1 + | J1: RS485 A, RS485 B, - GND1, +12-24VDC | J3 (I/O 2): OUT2 NO, OUT2 COM, OUT2 NC, IN2 -, IN2 +

Glutz	Glutz AG Segetzstrasse 13 CH-4502 Solothurn	Zeichnungsnummer SD-L-F-0-V1.1	Bezeichnung Anschlussschema DTA Lösung Treppenhaus	Projekt / Modell SD-L F	Datum 08.09.2022 Bearb. BRJ Gepr. Blatt 1 von 1